

Ljusrelä - NM 2000



Ljusrelä som tändar ljuset automatiskt och släcker det själv på morgonen. NightMatic sköter det enkelt och tillförlitligt. En fotocell känner av omgivningens ljusnivå och tändar de anslutna lamporna på kvällen. När det ljusnar på morgonen släcks de anslutna lamporna. Ljusnivån kan ställas in mellan ca. 2-10 lux. För utanpåliggande mintage.

Användningsområde:	Utomhus, för styrning av mindre belysningsanläggningar.
Utförande:	Färg vit alt. svart. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred under täcklock, låst med fyra skruv.
Montage:	Vägg, kan placeras nära ljuskällor, minsta avstånd 1,0 meter
Anslutning:	Två införingshål Ø 12 mm i underkant för utanliggande kabel. Två införingshål på baksidans nederkant Ø 12 mm. Plint 3x2,5 mm ² med vidarekoppling.
Maximal belastning:	Max belastning 4 st lågenergilampor, driftdon, HF-don eller LED-lampor. Anslutning till kontakter är möjligt. Kan parallellkopplas med Steinels rörelsevakter.
Sensor:	skymningsnivå inställbart med vred i intervallet 2-10 lux
Omgivningstemperatur:	-25°C - +50°C.
Skyddsklass:	IP 54
Spänning:	230/240 V AC, 50 Hz, konstant spänning, egenförbrukning 0,8W
Mått (hxbxd):	99x74x37 mm
Vikt:	0,1 kg
Övrigt:	Tillslagsfördröjning 1 minut.

Art nr	Typ
E13 122 82	NM 2000, vit
E13 122 83	NM 2000, svart