

LMLR-1/SET

DÖRRKLOCKA PLUG-IN - SET

1

2

3

Kategori EASY START, så enkelt att alla kan använda det.

EASY START

SYSTEM
NEXA

230 V plug-in dörrklocka med tryckknapp. Förutom att fungera som en vanlig dörrklocka med tillhörande tryckknapp kan den också ta emot signaler från rörelsevakt och magnetkontakt eller fjärrkontroll om så önskas. Fem valbara signaler gör att olika sändare kan ge olika ringsignaler. Ljudnivån kan ställas i 4 olika nivåer; Hög – Mellan – Låg – Mute. LED-indikator för hörselskadade.

- Plug-in
- Tryckknapp ingår
- 4 minnesplatser
- Enkel installation
- 5 valbara ringsignaler
- Upp till 50 meter räckvidd

TEKNISK DATA

Strömkälla dörrklocka	220–240 V~50Hz
Strömkälla tryckknapp	Batteri, 1 x CR2032 (ingår)
Frekvens	System Nexa (433,92 MHz)
Räckvidd	Upp till 50 m
Strömförbrukning	> 0,8 W i viloläge
IP klassificering	Tryckknapp IP44
Mått dörrklocka (B x H x D)	62 x 100 x 30 mm
Mått tryckknapp (B x H x D)	80 x 32 x 20 mm
EAN	7330545186512
Art nr E-nummer	18651 E53 382 66

