



SPECIFIKATION

Diameter: 49 mm

Höjd: 14 mm

Frekvens: 433,92 MHz

Spänning in: 9-16V

Anslutning: Skruvplint

Strömförbrukning: 30mA (+lampor)

IP20

Kan styras av upp till 10 sändare.

TRÅDLÖS DIMMER FÖR DRIVDON MED 1-10V STYRINGÅNG

Art: 14311

E-nummer: 17 100 77

Trådlös dimmer för styrning av LED-drivdon med 1-10V styrning.

Mottagaren är utvecklad i samarbete med LEDteknik.

Inkoppling:

Modulen behöver en 12 Voltskälla för att fungera. På Jolly Maxi finns en AUX utgång som kan användas. I annat fall får man använda någon extern källa.

1-10 Volts utgången kopplas till valfritt dimmerdon, som är anpassat för 1-10 Volt. Man har också möjlighet att koppla in en tryckknapp till enheten.

