

IPR-3500 + IPT-1501

UTOMHUSMOTTAGARE OCH
VÄGGSÄNDARE

1 2 3

Kategori ADVANCED, fast installation, skall installeras av elektriker.

ADVANCED

SYSTEM
NEXA

IPR-3500 är en kapslad relämottagare med 1 kanal och dubbel kabelgenomföring i botten. Används för att styra PÅ/AV trådlöst. Mottagaren behöver både fas och nolla.

IPT-1501 är en trådlös väggsändare med 1 kanal, för utomhus eller fuktiga miljöer.

IPR-3500 och IPT-1501 har full kompatibilitet med Nexa Bridge samt övriga produkter i System Nexa.

- Utomhusbruk (IP44)
- Set med mottagare och sändare

TEKNISK DATA

Strömkälla mottagare	220–240 VAC~50Hz
Strömkälla väggsändare	3 V 1xCR-2032
Max. last	3500 W RL
Protokoll (frekvens)	System Nexa (433,92 MHz)
Räckvidd	Upp till 30 m
Minnesplatser	6
Strömförbrukning	< 1 W i viloläge
IP klassificering	IP44 – utomhusbruk
Mått, B x H x D	70 x 120 x 45 mm (mottagare)
Mått, B x H x D	80 x 80 x 17 mm (sändare)
Art nr E-nummer	14445 17 104 27